


## LED Portiek/Galerijlamp - 7W - 700Lm - 4K - IP65 - Slim & Slagvast



Waardering Nog niet gewaardeerd

**Prijs**

€ 65,00

€ 65,00

[Vraag vrijblijvend een offerte aan!](#)

### Beschrijving

Deze slimme opbouw portiek/galerijlamp is de energiezuinige vervanger voor de conventionele plafond- en wandverlichting. De LED lampen geven een helder en neutraal licht en hebben een hoge lichtopbrengst. De LED verlichting is niet alleen energiezuinig, maar heeft ook een extreem lange levensduur. Hierdoor worden onderhoud en vervangwerkzaamheden aanzienlijk beperkt.

Deze lamp is verkrijgbaar als slimme lamp, wat zoveel wil zeggen dat de lamp standaard op 25% brandt en bij het detecteren van beweging naar 100% lichtsterkte springt. Daarnaast is er ook een lamp met nood-functie beschikbaar (verbruikt 1,5W meer).

De armatuur is IP65 waterproof, slagvast en kan goed tegen vibratie.

De afdekkap is gemaakt van polycarbonaat, heeft een prismatisch diffuser en heeft een anti-schittering design tegen verblinding.

### Product specificaties:

- Verbruik: 7 Watt (8,5W voor lamp met nood-functie)
- Fitting: opbouwarmatuur, waterdicht (IP65)
- Voltage: AC176-264V
- Voltage trafo: DC36V (140mA ±20mA)
- Power Factor: >0,9
- Lichtsterkte: ~500-650 Lumen
- Efficiëntcy: 76 Lumen/Watt
- Lichtkleur: 4000 Kelvin (Wit)
- Kleurweergave-index (CRI): >80
- Stralingshoek: 120°
- Aantal LED's: 96x Epistar 3014SMD
- Afmetingen: 390 x 110 x 90 mm
- Materiaal behuizing: aluminium + polycarbonaat
- Bedrijfstemperatuur: -10°C - 40°C
- Branduren: >35.000 uren
- Certificaten: CE en RoHS
- Garantie: 3 jaar

### Slimme functie

Deze lamp is verkrijgbaar als slimme lamp: de lamp brandt standaard op 25% en bij het detecteren van beweging (middels sensor) naar 100% lichtsterkte springt.

## **Noodvoorziening (optioneel)**

- Accu: 9,6V 1,2AH Ni-MH (oplaadbaar)
- Nood verbruik: 30% van het nominale verbruik
- Nood duur: >3 uur
- Oplaadtijd: >12 uur
- LED indicatie:
  - Rood: opladen
  - Groen: volledig opgeladen
  - Geel: Accu-fout of ontkoppeld
- Test knop: AC stroom aan: Druk en houd de knop ingedrukt om de nood-modus in te schakelen; laat de knop los om weer in de AC-modus te komen

## **Mogelijkheden op een rij:**

- Standaard (7W)
- Slim: met bewegingssensor 25-100% (7W)
- Standaard-nood: met noodverlichtingsvoorziening (8,5W)
- Slim+nood: met bewegingssensor 25-100% en noodverlichtingsvoorziening (8,5W)

## **Toepassingen en omschrijving:**

Ideaal als galerij-verlichting in flat/appartementcomplexen, etc.

\*) Prijs bij minimale afname van 10 stuks